



THE DUDE
gestión y monitoreo

MUM COSTA RICA

Julio 20, 2018



Presentador



www.incom.co.cr

Jorge A. Quesada S.
jquesada@incom.co.cr

Tel: +506 2221-1821
San José, Costa Rica

CONSULTOR EN REDES y VoIP



Cursos Oficiales

MikroTik

CERTIFIED TRAINER

MikroTik

MTCNA

MikroTik

MTCWE

MikroTik

MTCRE

MikroTik

MTCTCE

MikroTik

MTCUME

MikroTik

MTCIPv6E

MikroTik

MTCINE





Talleres Prácticos

- DUDE – anunciado por página MikroTik
- CAPsMAN – anunciado por página MikroTik
- Switching
- HotSpot & WiFi
- Monitoreo
- Colas
- VPNs



MCP Networks




www.aerez.net



Objetivos

- Brindar una vista general del sistema de monitoreo y gestión de MikroTik: THE DUDE
- Guiar los primeros pasos para iniciar su uso



https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:The_Dude



¿Qué es el DUDE?

Software...

- Paquete npk ROS (server)
- Aplicación Windows (cliente)

Cloud Hosted Router

	6.40.6 (Bugfix only)	6.41.3 (Current)
Images	vmdk, vhdx, vdi, ova, img	
VHDX image		
VMDK image		
VDI image		
OVA template		
Raw disk image		
Extra packages		
The Dude server		
The Dude client		
Changelog		
Checksum		



¿Qué hace el DUDE?

- Monitoreo y gestión de dispositivos RouterOS
- Monitoreo genérico





GENERALIDADES

- SNMP genérico
- SYSLOG genérico
- ICMP, DNS, TCP y otros preconfigurados
- Gráficas
- Mapas
- Alertas
- Servicio a la medida



EJEMPLO:

- Visualización de interconexión de equipos y su estado actual
- Información histórica



MONITOREO

- Registra y grafica cualquier valor obtenido por SNMP, RouterOS, o de manera directa con pruebas ICMP, TCP, DNS, etc
- CPU
- MEMORIA
- LATENCIA
- DISCO
- TEMPERATURA
- TRÁFICO
- VOLTAJE
- SSID
- UPTIME
- ETC...



¿Qué lo hace maravilloso?

ES GRATIS !!!!!



REQUISITOS

- DUDE SERVER: Máquina virtual / router
- DUDE CLIENT: Aplicación Windows (WINE)
- Interconexión con otros equipos
 - ROS
 - NO-ROS



DUDE SERVER

RouterOS: v6.34rc13 ó superior

Hardware:

Tile - CCR (Cloud Core Router)

ARM - RB3011, RB1100AHx4 Dude Edition
(RB1100Dx4), hAP AC2*

mmips - hEX (RB750Gr3)*, M33*

Software:

RouterOS x86 – CHR (64bit)



PASO A PASO EN CHR

Manos a la obra...



GUIAS EN LÍNEA

https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CHR_VMWare_installation

https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CHR#Installing_CHR



SERVER VIRTUAL

Requisitos mínimos en CHR:

- RouterOS versión 6.34rc13 o superior
- CPU 64bit con soporte para virtualización
- 128 MB o más de RAM
- 128 MB o más de disco
 - Imagen de tamaño máximo: 16GB



VIRTUALIZADORES

Plataformas probadas:

VirtualBox 5 en Linux y OS X

VMWare Fusion 7 y 8 en OS X

VMWare ESXi 6.5

Qemu 2.4.0.1 en Linux y OS X


Hyper-V en Windows Server 2008r2, 2012 y Windows 10 (*Sólo es soportada la primera generación de Hyper-V*)

Xen Project 4.6.5 / Server 7.1

**** AMAZON (AWS) ****



DESCARGA



MikroTik

Software

Cloud Hosted Router

	6.40.8 (Bugfix only)	6.42.6 (Current)
Images	vmdk, vhdx, vdi, ova, img	
VHDX image		
VMDK image		
VDI image		
OVA template		
Raw disk image		
Extra packages		
The Dude server		
The Dude client		
Changelog		
Checksum		

VMWare:

- Bajar .vmdk

Virtual Box:

- Bajar .vdi

Hyper-V:

- Bajar .vhdx



<https://mikrotik.com/download>

INSTALACIÓN

SIMILAR EN TODAS LAS PLATAFORMAS:

- Crear other 64bit linux
- Quitar DVD, sonido, etc
- Ajustar RAM, HDD, CPU, NICs
- Agregar 2do HDD
- Iniciar




LICENCIA

LICENCIA:

- Free - 1Mbit
- Demo
- P1, P10, P-unlimited


License	Speed limit	Price
Free	1Mbit	FREE
P1	1Gbit	\$45
P10	10Gbit	\$95
P-Unlimited	Unlimited	\$250



Licence dialog box showing System ID: 6IR1ZP/utuJ, Level: free, Next Renewal At: , Deadline At: , and buttons for OK, Generate New ID, and Renew Licence. A checkbox for Limited Upgrades is also present.



Renew Licence dialog box showing Account: mymikrotikcomaccount, Password: *****, Level: P1, and buttons for Start, Stop, and Close. A 'done' label is at the bottom.




Licence dialog box showing System ID: 6IR1ZP/utuJ, Level: P1, Next Renewal At: Jan/10/2016 21:59:59, Deadline At: Feb/09/2016 21:59:59, and buttons for OK, Generate New ID, and Renew Licence. A checkbox for Limited Upgrades is also present.



ALMACENAMIENTO (BD)

Se recomienda crear disco exclusivo y formatear...




Se recomienda ext3



INICIAR DUDE SERVER

`/dude set data-directory=/DUDE enabled=yes`



LISTO EL SERVER




Sigue el cliente...



INSTALACIÓN CLIENTE

Bajar aplicativo de Windows e instalar



The screenshot shows the MikroTik website's 'Software' section. The 'Downloads' tab is active. The page title is 'Upgrading RouterOS'. The text explains that users can upgrade RouterOS by clicking 'Check For Updates' in QuickSet or System > Packages in WebFig or WinBox. It also mentions downloading maintenance utilities like Winbox, Dude, and Netinstall. An orange arrow points from the text 'Dude to monitor your network' to the 'The Dude' button. The buttons are 'WinBox', 'The Dude', and 'Netinstall'.

MikroTik

Home About Buy Jobs Hardware Software Support Training Account

Software Downloads Changelogs Download archive RouterOS The Dude

Upgrading RouterOS

If you are already running RouterOS, upgrading to the latest version can be done by clicking on "Check For Updates" in QuickSet or System > Packages menu in WebFig or WinBox.

See the [documentation](#) for more information about upgrading and release types.

To manage your router, use the web interface, or download the maintenance utilities. Winbox to connect to your device, Dude to monitor your network and Netinstall for recovery and re-installation.


WinBox ▾ The Dude ▾ Netinstall ▾

*La versión debe coincidir con la del CHR / ROS




CLIENTE

Ejecutar aplicativo de Windows, e iniciar sesión con usuario de CHR/ROS




CONFIG INICIAL

PRIMERO: parámetros GLOBALES



SNMP




SNMP - simple network monitoring protocol

- Permite consultar cualquier dispositivo que soporte este protocolo... desde switches hasta impresoras
- Obtenemos datos tanto del momento como acumulados
- Todo tipo de datos: nombre de dispositivos y tipo, número de serie, tráfico en interfaces, temperatura, etc



SNMP



Versiones soportadas:

V1 – original


V2c – agrega función inform (acknowledge)

V3 – autenticación y privacidad (encriptación)

Típicamente utiliza UDP 161-162




SNMP




- Los datos recolectados serán clave para determinar el estado del equipo
- Se visualiza la información de manera inmediata
- Se guarda la información para mantener históricos de falla, valores promedio, crear gráficos



POLLING (consultas)




- Intervalo / frecuencia
- Tiempo espera
- Contador de caídas
- Notificaciones

A detailed screenshot of the 'Server Configuration' window, 'Polling' tab. The window has a title bar with three window control buttons. Below the title bar is a tab bar with 'SNMP', 'Polling' (selected), 'Agents', 'Syslog', 'Map', 'Chart', 'Report', 'Discover', 'RouterOS', and 'Misc'. The main content area is titled 'Service polling defaults'. It contains three settings: 'Enabled' (checked), 'Probe Interval' (set to 00:00:30 with a slider from 1s to 12h), and 'Probe Timeout' (set to 00:00:10 with a slider from 1s to 12h). Below these is 'Probe Down Count' (set to 5 with a slider from 1 to 50). A section titled 'Notifications that are performed on service status changes if not specified on lower level' contains a table with columns 'Name' and a checkbox column. The table lists 'beep', 'flash', 'log to events', 'log to syslog' (checked), and 'popup'. At the bottom left is a 'Notifications:' label. On the right side of the window are 'Ok', 'Cancel', and 'Apply' buttons.

Name	
beep	
flash	
log to events	
✓ log to syslog	
popup	


POLLING (consultas)




- Es importante tener claro el objetivo del monitoreo para configurar acorde a las necesidades
- Entre más frecuentes las consultas mayor consumo de CPU, almacenamiento y recursos en general



AGENTS



Agentes de monitoreo remoto




Dan visibilidad en áreas no conectadas directamente con el recolector principal

Son otros DUDE servers



AGENTS



En arquitecturas distribuidas como sucursales resulta conveniente para:


- No dejar de obtener información a pesar de la caída de algún recolector DUDE
- Visualizar elementos que están lejos del alcance directo del servidor DUDE central
- Tener distintas perspectivas



SYSLOG

Bitácora centralizada

- Acepta
- Rechaza
- Filtra usando regex
- Ajusta prefijos



```

01:54:42 syslog: 192.168.23.130: system,error,critical login failure for user dude3 from 192.168.23.73 via winbox
01:54:43 syslog: 192.168.23.130: system,error,critical login failure for user dude3 from 192.168.23.73 via winbox
01:56:27 syslog: 192.168.23.1: system,error,critical login failure for user jorge from 192.168.23.73 via winbox
01:56:30 syslog: 192.168.23.1: system,error,critical login failure for user jorge from 192.168.23.73 via winbox
01:58:04 dude syslog 2: 192.168.23.130: system,error,critical login failure for user jorge from 192.168.23.73 via winbox
02:00:07 192.168.23.1: dns done query: #44681 cloud.mikrotik.com 81.198.87.240
02:00:07 192.168.23.1: dns local query: #44681 cloud.mikrotik.com. A
02:00:14 192.168.23.1: system,info,account user incom logged out from 192.168.23.73 via winbox
  
```



SYSLOG




Conveniente para:


- Tener información de múltiples dispositivos centralizada
- Guardar registros fuera de cada dispositivo en caso de falla
- Filtrar eventos para obtener únicamente los más relevantes



MAP



MAP



- Imágen de fondo
- Tiempo entre consultas
- Colores de elementos según su estado
- Etiquetas dinámicas
- Enlaces entre elementos
- Dependencias - jerarquía



CHART



- Define cantidad de muestras a conservar en el tiempo
- Define cada cuánto agruparlas
- Indica tamaño aproximado de almacenamiento
- Colores de los gráficos



CHART


Server Configuration

SNMP Polling Agents Syslog Map **Chart** Report Discover RouterOS Misc

Settings that control how much detail is stored for how long time

Raw Value Keep Time: 02:00:00 

10 Min Value Keep Time: 2d 00:00:00 


2 Hour Value Keep Time: 30d 00:00:00 

1 Day Value Keep Time: 365d 00:00:00 

Approximate Storage Size: 122.9 kB

Default chart appearance settings


Background: 

Grid: 


Text: 

Font: Bitstream Vera Sans 9 N B I X 

Font: Sample Text

Line Colors: 






Ok Cancel Apply




CHART



- Los parámetros configurados en CHART definen las gráficas estándar para cada servicio que se monitorea de cada dispositivo agregado al DUDE
- Se puede además luego cruzar estos datos con los de otros elementos y crear gráficas propietarias



CHART



DISCOVER



- Parámetros con los que se ejecuta el descubrimiento de elementos alcanzables por el DUDE server
- Nombre a usar
- Elementos excluidos
- Cantidad de saltos e intensidad de búsqueda
- Servicios a buscar
- Dispositivos a buscar
- Acomodo gráfico



DISCOVER

Server Configuration

SNMP Polling Agents Syslog Map Chart Report **Discover** RouterOS Misc

These are the default values for device discovery which are going to be used for new discoveries.

Black List:

Name Preference:

Mode: ☒ fast (scan by ping) ☐ reliable (scan each service)

Recursive Hops: 2 4 6 8 10 14 18 25 100

Biggest Network Size Allow Hop To:

▼ Advanced

▲ Services

Services To Discover:

	Name
☒	cpu
☐	disk
☐	dns
☐	ftp
☐	gopher
☐	hp jetdirect
☐	http
☐	imap4
☒	memory

▲ Device Types

Device Types To Discover:


	Name
☐	Bridge
☐	DNS Server
☐	FTP Server
☐	HP Jet Direct
☐	IMAP4 Server
☐	Mail Server
☐	MikroTik Device
☐	News Server
☐	POP3 Server

▼ Item Placement Settings

Ok Cancel Apply



RouterOS



- Define cada cuánto se conecta a sistemas con RouterOS
- Define periodo de reintento si contraseña no corresponde



LISTO EL CLIENTE



Sigue agregar dispositivos...



BUSQUEDA

- Definir agente
- Definir subredes
- Saltos máximos
- Elementos a excluir

Device Discovery

General Services Device Types Advanced

Enter subnet number you want to scan for devices

Scan Networks: 172.16.5.0/24

Agent: default

☐ Add Networks To Auto Scan

Black List:

Device Name Preference: SNMP, NETBIOS, DNS, IP

Discovery Mode: ☒ fast (scan by ping) ☐ reliable (scan each service)


Recursive Hops: 0

☐ Layout Map After Discovery Complete

Discover Cancel



MAPA CON DATOS




APARIENCIA

[Device.Name]

[device_performance()]

[Device.ServicesDown]


[oid("1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.10.0")][° C],
[oid("1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.8.0")] V



Gestión RouterOS

Visualizar y modificar:

- Interfaces
- IPs
- Rutas
- Tabla ARP
- Paquetes
- Archivos
- Neighbors
- Tabla registro Wireless
- Colas simples
- Leases DHCP



172.16.5.243 - Device

General Polling Services Outages Snmp RouterOS History Tools

Interface Ip Route Arp Package File Neighbor Registration Table Simple Queue Dhcp Lease

Name	Type	MTU	Tx Bps	Rx Bps	Tx Pps	Rx Pps
brWLAN	bridge	0	49.4 kbps	8.46 kbps	8	15
ether1	ethernet	1500	53.5 kbps	65.3 kbps	9	27
ether2	ethernet	1500	0 bps	0 bps	0	0
ether3	ethernet	1500	8.94 kbps	0 bps	15	0
ether4	ethernet	1500	0 bps	0 bps	0	0
ether5	ethernet	1500	0 bps	0 bps	0	0
wlan1	wireless	1500	84.4 kbps	11.9 kbps	20	15

172.16.5.252
cpu, memory, disk

172.16.5.243

172.16.5.251
cpu, memory, disk

Gestión RouterOS

Utilitarios:

- Terminal
- Winbox
- Web
- Bandwidth Test
- Spectral Scan
- Torch
- SNMP Walk
- Ping
- Traceroute





Tabla de registro Wireless

Visualizar registros
de clientes
inalámbricos en
TODOS los
dispositivos
RouterOS a la vez

Visualizar detalles
de cada uno




TOOLS

- Bandwidth Test
- Torch
- Spectral Scan
- Ping
- Traceroute
- SNMP Walk
- Actualizaciones RouterOS
- Console
- Winbox



Bandwidth Test



Torch

Torch 172.16.6.11

General

From: 172.16.6.11

Interface: 6-LAN-SWITCH

Average: 00:00:10

Filter

Eth Protocol: any

Vlan ID: any

IP Protocol: any

Src Address: 0.0.0.0/0

Dst Address: 0.0.0.0/0

Port: any

Dscp:

Cpu:

Start

Stop


Close

Table Pie Bar


#	Eth Proto	IP Pr...	Vlan ID	Src Address	Src Port	Dst Address	Dst Port	Dscp	Cpu	Tx Bps	Rx Bps	Tx Pps	Rx Pps
...	ip				0		0			12.2 Mbps	422 kbps	1072	743
...	ip	tcp		172.16.0.101	50156	192.168.18.131	rtsp			5.39 Mbps	118 kbps	445	243
...	ip	tcp		172.16.0.101	50160	192.168.18.131	rtsp			2.58 Mbps	74.8 kbps	239	154
...	ip	tcp		172.16.0.101	50148	192.168.18.131	rtsp			1.68 Mbps	47.4 kbps	148	97
...	ip	tcp		172.16.0.101	50152	192.168.18.131	rtsp			1.35 Mbps	48.9 kbps	122	99
...	ip	tcp		172.16.0.101	50154	192.168.18.131	rtsp			807 kbps	23 kbps	78	48
...	ip	tcp		172.16.0.101	50150	192.168.18.131	rtsp			349 kbps	24.5 kbps	51	51
...	ip	udp		172.16.0.102	31144	188.166.94.177	9993			3.79 kbps	0 bps	1	0
...	ip	udp		172.16.0.102	9993	88.19.186.172	37666			3.78 kbps	0 bps	1	0
...	ip	tcp		172.16.0.126	63800	52.114.76.37	https			3.72 kbps	960 bps	2	2
...	ip	tcp		172.16.0.126	63783	81.161.59.86	http			3.1 kbps	1.19 kbps	2	1
...	ip	tcp		172.16.0.89	59479	131.100.1.172	5938			1.26 kbps	824 bps	2	1
...	ip	tcp		172.16.0.101	48473	64.94.18.70	https			1.06 kbps	528 bps	2	1
...	ip	udp		172.16.0.102	31143	85.10.205.126	37022			560 bps	632 bps	1	1
...	arp				0		0			480 bps	2.4 kbps	1	5
...	ip	tcp		172.16.0.88	52141	81.161.59.129	http			432 bps	480 bps	1	1
...	ip	tcp		172.16.0.89	62048	69.25.247.106	12975			432 bps	3.66 kbps	1	1
...	802.2				0		0			0 bps	0 bps	0	0
...	ipv6	udp			546		547			0 bps	0 bps	0	0
...	35007				0		0			0 bps	0 bps	0	0
...	ipv6	udp			56544		3702			0 bps	0 bps	0	0
...	ip	udp		172.16.0.4	56513	255.255.255....	discovery			0 bps	0 bps	0	0



Torch



Spectral Scan



Ping

Ping 172.16.6.147

From: default

To: 172.16.6.147

Interval: 1000 ms

Packet Size: 56 bytes

TTL: 128

Start

Stop


Close

#	Host	Name	Time	Reply Size	TTL	Status
9	172.16.6.147		1 ms	56	64	
10	172.16.6.147		1 ms	56	64	
11	172.16.6.147		1 ms	56	64	
12	172.16.6.147		1 ms	56	64	
13	172.16.6.147		1 ms	56	64	
14	172.16.6.147		1 ms	56	64	
15	172.16.6.147		1 ms	56	64	
16	172.16.6.147		1 ms	56	64	
17	172.16.6.147		1 ms	56	64	
18	172.16.6.147		1 ms	56	64	
19	172.16.6.147		1 ms	56	64	

19 transmitted, 19 received, 0% packet loss, round trip min/avg/max = 1/1.0/1 ms



Traceroute



SNMP Walk

Snmp Walk 192.168.23.1

From: default To: 192.168.23.1 Profile: v1-public Type: ☒ all ☐ subtree ☐ specific oid

Timeout: 3000 Tries: 3

List Tree Table

Oid	Value
dot1dTpFdbAddress - 1	
dot1dTpFdbPort - 2	
dot1dTpFdbStatus - 3	
entityMIB - 47	
entityMIBObjects - 1	
entityPhysical - 1	
entPhysicalTable - 1	
entPhysicalEntry - 1	
entPhysicalAlias - 14	262145
entPhysicalAssetID - 15	65536
entPhysicalClass - 5	unknown (2) chassis (3)
entPhysicalContainedIn - 4	262145 65536 0
entPhysicalDescr - 2	Linux 3.3.5 ehci_hcd RB400 EHCI
entPhysicalFirmwareRev - 9	RouterOS 6.41 (stable) on RB2011UAS
entPhysicalHardwareRev - 8	262145

no such name (6)

New Data Source

General

☒ Enabled

Name: oid .3.6.1.2.1.47.1.1.1.2.65536 on 192.168.23

Unit:

Device: none

Code: oid_raw(".3.6.1.2.1.47.1.1.1.2.65536", 5, 5, "192.168.23.1", "v1-public")

Interval: 00:00:30 1s 5s 15s 30s 1m 5m

Last Value Time: Jan/01/1970 00:00:00

Last Value:

Settings that control how much detail is stored for how long time

Raw Value Keep Time: default default 5m 6h 7d 365d

10 Min Value Keep Time: default default 6h 5d 30d 2y

2 Hour Value Keep Time: default default 2d 14d 180d

1 Day Value Keep Time: default default 7d 30d 2y

Approximate Storage Size: 122.9 kB

Ok Cancel Apply Notes Remove Start Stop Close



Colas simples

Visualización y edición de colas en una sólo lista

▼ Devices										
List Tree RouterOS Types Mac Mappings										
Device Group Wireless Registration Simple Queue										
+ - ✓ ✗ CSV										
Device	Name	Rx Limit Max	Tx Limit Max	Rx Bytes	Tx Bytes	Rx Packets	Tx Packets	Rx Avg. Rate	Tx Avg. Rate	
172.16.5.11	qDATOS	15 Mbps	15 Mbps	174.8 GB		176718559		10.7 Mbps		
172.16.5.13	qDATOS	15 Mbps	15 Mbps	1199.4 MB	49.2 GB	26978433	44935351	3.62 kbps	7.46 kbps	
172.16.6.11	qDATOS	15 Mbps	15 Mbps	174.8 GB		176718559		10.7 Mbps		
172.16.6.116	qDATOS	15 Mbps	15 Mbps	172.5 MB	87.2 MB	1637251	631511	1.61 kbps	1.06 kbps	
172.16.6.119	qDATOS	15 Mbps	15 Mbps	122.6 MB	61.7 MB	1163932	446980	1.55 kbps	1.28 kbps	
172.16.6.122	qDATOS	15 Mbps	15 Mbps	252.1 MB	118.7 MB	2363768	899712	1.46 kbps	1.69 kbps	
172.16.6.123	qDATOS	15 Mbps	15 Mbps	16.9 MB	8.2 MB	154734	57956	1.77 kbps	1.39 kbps	
172.16.6.124	qDATOS	15 Mbps	15 Mbps	323.6 MB	198.9 MB	1453105	681401	944 bps	1.06 kbps	
172.16.6.125	qDATOS	15 Mbps	15 Mbps	26.3 MB	12.8 MB	249217	91776	1.23 kbps	1.28 kbps	
172.16.6.126	qDATOS	15 Mbps	15 Mbps	249.2 MB	117.6 MB	2343088	886931	1.88 kbps	1.5 kbps	
172.16.6.129	qDATOS	15 Mbps	15 Mbps	250.7 MB	117.5 MB	2357414	888706	944 bps	1.06 kbps	
172.16.6.130	qDATOS	15 Mbps	15 Mbps	27.2 MB	12.1 MB	237268	88147	1.88 kbps	1.5 kbps	
172.16.6.132	qDATOS	15 Mbps	15 Mbps	250.4 MB	118.1 MB	2352699	892475	1.83 kbps	1.28 kbps	
172.16.6.133	qDATOS	15 Mbps	15 Mbps	68.4 MB	33.6 MB	649576	244184	1.55 kbps	1.28 kbps	
172.16.6.134	qDATOS	15 Mbps	15 Mbps	237.1 MB	121.8 MB	2233459	910102	1.17 kbps	1.29 kbps	
172.16.6.135	qDATOS	15 Mbps	15 Mbps	102.5 MB	52.4 MB	958374	388454	1.39 kbps	1.39 kbps	
172.16.6.136	qDATOS	15 Mbps	15 Mbps	89.5 MB	45.9 MB	845541	341638	1.06 kbps	1.71 kbps	
172.16.6.137	qDATOS	15 Mbps	15 Mbps	249.6 MB	119.1 MB	2345253	888705	1.01 kbps	1.06 kbps	
172.16.6.139	qDATOS	15 Mbps	15 Mbps	68.4 MB	33.7 MB	649646	244109	1.34 kbps	1.28 kbps	
172.16.6.140	qDATOS	15 Mbps	15 Mbps	232.3 MB	116.1 MB	2197602	846965	1.33 kbps	1.06 kbps	
172.16.6.141	qDATOS	15 Mbps	15 Mbps	14.3 MB	7.2 MB	135874	50296	1.23 kbps	1.28 kbps	
172.16.6.142	qDATOS	15 Mbps	15 Mbps	59.2 MB	28.8 MB	562491	209812	1.94 kbps	1.28 kbps	
172.16.6.143	qDATOS	15 Mbps	15 Mbps	27.8 MB	14.8 MB	277644	124445	1.01 kbps	1.06 kbps	
172.16.6.144	qDATOS	15 Mbps	15 Mbps	227.6 MB	114.1 MB	2164176	843557	1.17 kbps	1.28 kbps	



MUCHAS GRACIAS

3x



+



InCom
Informática y Comunicaciones

www.incom.co.cr

Jorge A. Quesada S.
jquesada@incom.co.cr

Tel: +506 2221-1821
San José, Costa Rica

**20% DESCUENTO
AGOSTO**



InCom
Informática y Comunicaciones